

# pascom Recharger 04

## Der Minibankschalter Ihres Hauses

Der pascom Recharger ermöglicht das Aufladen von Guthaben auf eine Chipkarte. Die Bezahlung erfolgt mit Bargeld oder optional per EC-Karte.

Die Anzeige aller Bedienungsschritte erfolgt über einen 12" Bildschirm. Mit Softkeys navigiert man durch die einfache Menüführung. Für die Transparenz aller Kontobewegungen werden übersichtliche Belege ausgedruckt.

Der Recharger ist für die Wandmontage geeignet. Die einbruchssichere Stahlblechkonstruktion ist mit einer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Der Bargeldvorrat ist zusätzlich durch eine getrennte Schlosssicherung geschützt.



## Technische Daten

### Funktionen:

- Aufbuchen von Guthaben
- Sechs unterschiedliche Banknotenwerte können gelesen werden.
- Quittungsdruck

Betriebssystem:	Win10 IoT
Display:	12"
Navigation:	3 beleuchtete Tasten
Chipkarten:	I <sup>2</sup> C, JCOP
Kartenleser:	Einsteckleser
Banknoten-Staplerkassette:	zusätzlich versperrbar, für ca. 300 Geldscheine
Belegdrucker:	Thermodrucker mit Abschneidevorrichtung
Gehäuse:	Stahl 3 mm
Gehäusefarbe:	RAL 9002
Abmessungen:	520 x 560 x 315 mm (HxBxT)
Gewicht:	55 kg

Stromversorgung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Sicherheit:	1 x Schließzylinder außen mit 3-Punkt-Verriegelung, Sicherung für Bargeldvorrat
Wandmontage:	inkl. Wandhalterung
Schnittstellen:	LAN Anschluss

### Ausführungsvarianten optional\*

- EC-Karten Modul: Der Automat ist für den nachträglichen Einbau vorbereitet. Das EC-Modul muss bauseitig beigelegt werden.
- Mehrsprachige Menüführung
- Alarmanlage
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Die integrierte Pufferbatterie ermöglicht eine Autonomiezeit von mind. 10 min. (USV wird extern platziert)