

pascom MediaBox 04

Analoges Telefon mit integriertem Chipkartenleser

Die pascom MediaBox 04 ist Telefon und Fernbedienung für TV, Radio, Jalousien und Licht in einem Gerät und kann für die unterschiedlichsten Anforderungen konfiguriert werden.

Durch die ergonomische Form und die gut durchdachte Tastenanordnung kann das Gerät sehr einfach mit einer Hand bedient werden.

Große, gut fühlbare Tasten erleichtern auch Patienten mit Einschränkungen in der Sehkraft oder Feinmotorik die Bedienung. Wird der Bewegungssensor aktiviert, schaltet sich automatisch die Beleuchtung des Displays ein.

Für Notfälle ist eine VDE-konforme Taste zum Absetzen von Notrufen ins Lichtrufsystem installiert. Abhängig vom System kann auch ein Gespräch zum Schwesternstützpunkt aufgebaut werden.

Vorteile

- Fernbedienung für TV und Radio
- Taste für Raumlichtsteuerung
- 2 frei programmierbare Sonderfunktionstasten (z.B. für Jalousien, Serviceruf)
- Tasten zum Absetzen eines Lichtrufes (mit oder ohne Gegensprechen, abhängig vom Lichtrufsystem)
- Wischfeste Folientastatur (mit taktile Rückmeldung)
- Displayanzeige des Kontostands der Wertkarte oder von Info-Texten *
- Zentrale Konfiguration der Endgeräte *
- Die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird bei Bewegung autom. eingeschaltet (kann auf Wunsch deaktiviert werden).
- Anzeige der Rufnummer des Anrufenden
- Abrechnung TV-Gebühren über die Telefonleitungen, ohne Bus-Anbindung möglich
- Autom. Erkennung Kopfhörer durch Stecken

* Für diese Funktion ist ein zusätzlichem Softwaremodul Voraussetzung.



Technische Daten

Gewicht:	max. 0,15 kg
Maße HxBxT:	ca. 184 x 62 x 21 mm
Spannungsversorgung:	12-24 V
Leistungsaufnahme:	3 W
Telefonsystem:	analog
Stereo-Kopfhöreranschluss:	3,5 mm Klinke
RS232-Schnittstelle zur Steuerung eines TV-Gerätes	
Derzeit unterstützte Lichtrufsysteme:	Ackermann, EFE, Schrack Seconet, Tunstall, Zettler
Gehäuse:	Schlagfester Kunststoff (ABS)
Reinigung und Pflege:	Das Gehäuse inkl. aller Aufdrucke ist beständig gegen Wischdesinfektionsmittel (Geprüft: Bacillol 30 Sensitive Foam, Bacillol 30 Foam, Mikrozyd AF Liquid).

Tastenbeschreibung

bei Vollausbau (unterschiedliche Ausführungsvarianten verfügbar)

